

Programmierung Datalogic Gryphon BT100 für Talkman T5 Pick-By-Voice mit ZetesIND Tasks

Die Codes in der angezeigten Reihenfolge scannen und die Anweisungen befolgen.

Grundprogrammierung (Einmalig pro Scanner)

restore defaults



+\$*\$

set as master



+\$QT1\$*

activate EAN128



+\$AI21\$-

datalogic standard code identifiers



+\$EB1\$-

Terminal-Zuordnung

Zuerst den Adresscode(*) scannen der auf dem Talkman angebracht ist (Beispiel: \$+QS001122334455\$- für den Talkman mit der Bluetooth MAC-Adresse 00:11:22:33:44:55), danach den folgenden Code scannen (der auch auf dem Terminal angebracht sein sollte):

connect now and reset scanner



+\$QC1QR0\$-

Anschliessend den Trigger am Scanner einmal drücken um die Verbindung aufzubauen.

Zuordnung aufheben

Idealerweise ist dieser Code ebenfalls auf dem Talkman, oder bei der Dockstation angebracht. Die Zuordnung sollte jedesmal aufgehoben werden wenn nicht absolut sicher ist dass der Scanner später wieder mit dem gleichen Talkman verwendet wird.

unpair (disconnect)



+\$QC0\$-

(*) Adresscodes können ggf. mit dem BPS Hilfsprogramm PrintScannerControl.cmd gedruckt werden.